

KIT TEBAS 2CH 433MHZ

Características:

- Frecuencia: 433MHz.
- Alimentación: 12Vcc 1A.
- Memoria: 25 llaveros.
- 2 Salidas Relay NC/NA.
- Modo Pulso, Estado.

Como grabar llavero:

- 1- Presione y Suelte el SW1 para entrar en modo programación, el led encenderá confirmando la operación.
- 2- Presione el canal 1 del llavero, el led parpadeara 3 veces indicando la lectura exitosa, apenas termina de parpadear presionar el segundo botón para leer el segundo canal en el receptor.

Eliminación de llaveros:

Para borrar la memoria, presione y sostenga el pulsador SW1 durante 8 segundo, el led comenzara a parpadear y luego se apagará.

PARA CAMBIAR DE MODO PULSO A ESTADO, CAMBIE EL JUMPER JP2 Y REINICIE LA ALIMENTACION

Bornera:

- A: Normal Abierto
- B: Normal Cerrado
- C: Común

